

LINEA INTERACTIVA · SIRIUS 1260/1560/2260



Características de la serie

- Regulador Automático de Voltaje (AVR)
- Compatible con generador
- Reinicio automático/Recarga automática
- Función de arranque en frío
- Modo de carga en Off
- Indicador de estado LCD
- Tomas protegidas Surge Protec

Modelo	PH 7312	PH 7315	PH 7322
POTENCIA	1260VA/720W	1560VA/900W	2260VA/1320W
ENTRADA			
VOLTAJE NOMINAL	220 – 240 Vac		
RANGO DE VOLTAJE	162 – 290 Vac		
FRECUENCIA	50hz/60hz (Auto ajustable)		
SALIDA			
VOLTAJE NOMINAL (MODO BATERÍA)	220 – 240 Vac		
FRECUENCIA (MODO BATERÍA)	50hz/60hz ± 1%		
FORMA DE ONDA (MODO BATERÍA)	Sinusoidal simulada		
TIEMPO DE TRASNFERENCIA	4 ms		
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA	Disyuntor o protección interna Fusible		
BATERÍA			
VOLTAJE DE BATERÍA	12 V		12 V
TIPO DE BATERÍA	7 Ah	7,5 Ah	9 Ah
CANTIDAD DE BATERÍA TOTAL	2		2
TIEMPO DE CARGA (90%)	8 H		
INDICADORES			
DISPLAY	LCD		
ALARMA	Batería: Modo, batería baja, sobrecarga, fallo interno		
PUERTOS DE COMUNICACIÓN			
PUERTO USB	✓		
TOMAS DE CORRIENTE			
SCHUKO – IEC – SURGE PROTECT	Schuko x3 + Schuko Surge Protect x1		
MANAGEMENT			
RECARGA AUTOMÁTICA	✓	✓	✓
REINICIO AUTOMÁTICO	✓	✓	✓
POWER MANAGEMENT SOFTWARE	✓	✓	✓
PROPIEDADES			
DIMENSIONES (W x H x D) (mm)	148 x 178 x 298	148 x 178 x 298	148 x 178 x 298
PESO (kg)	8,7	9,1	10,8
AMBIENTE			
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	0 – 90 % sin condensación		
TEMPERATURA / NIVEL DE RUIDO	0 - 40°C / < 45dB @ 1 metro		
Todas las especificaciones podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso. © 2020 PHASAK. Marca comercial con derechos de autor			

Todas las especificaciones podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso. © 2020 PHASAK. Marca comercial con derechos de autor

LINHA INTERATIVA · SIRIUS 1260/1560/2260



Características da serie

- Design de baixa frequência com melhor estabilidade
- Onda Sinusoidal pura
- Tecnologia de poupança de energia
- Regulação Automática de Tensão (AVR)
- Reinício automático / Carregamento automático
- Visor LCD de fácil utilização

Modelo	PH 7310	PH 7315	PH 7322
POTÊNCIA	1260VA/720W	1560VA/900W	2260VA/1320W
ENTRADA			
TENSÃO NOMINAL	220 – 240 Vac		
GAMA DE TENSÃO	162 – 290 Vac		
GAMA FREQUÊNCIA	50hz/60hz (Auto ajustável)		
SAÍDA			
TENSÃO NOMINAL (MODO BATERÍA)	220 – 240 Vac		
GAMA FREQUÊNCIA (MODO BATERÍA)	50hz/60hz ± 1%		
FORMA DE ONDA (MODO BATERÍA)	Pseudo - Sinusoidal		
TEMPO TRANSFERÊNCIAS	4 ms		
PROTEÇÃO DE SOBRE TENSÃO	Disjuntor ou proteção interna Fusível		
BATERÍA			
TENSÃO DA BATERÍA	12 V		12 V
TIPO DA BATERÍA	7 Ah	7,5 Ah	9 Ah
NÚMERO DA BATERÍAS	2		2
TEMPO RECARREGAMENTO (90%)	8 H		
INDICADORES			
VISOR	LCD		
ALARME	Bateria. Modo, bateria baixa, sobre tensão , Falha interna		
TIPO DE CONEXÃO COMUNICAÇÃO			
PORTA USB	✓		
CONEXÃO SAÍDAS DE CORRENTE			
SCHUKO – IEC – SURGE PROTECT	Schuko x3 + Schuko Surge Protect x1		
GESTÃO			
RECARGA AUTOMÁTICA	✓	✓	✓
REINICIO AUTOMÁTICO	✓	✓	✓
SOFTWARE DE GESTÃO DE ENERGIA	✓	✓	✓
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
MEDIDAS (W x H x D) (mm)	148 x 178 x 298	148 x 178 x 298	148 x 178 x 298
PESO (kg)	8,7	9,1	10,8
CONDIÇÕES AMBIENTAIS			
HUMIDADE RELATIVA (SEM CONDENSAÇÃO)	0 – 90 % sem Condensação		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	0 - 40°C		
Todas las especificaciones podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso. © 2018 PHASAK. Marca comercial con derechos de autor			

Todas las especificaciones podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso. © 2018 PHASAK. Marca comercial con derechos de autor