

LINEA INTERACTIVA / SINUSOIDAL PURA PROTECT 1060/2160/3160

Características de la serie



- Onda sinusoidal pura con tecnología de ahorro de energía
- Regulador Automático de Voltaje (AVR)
- Pantalla LCD intuitiva
- Generador compatible
- Reinicio automático/Recarga automática
- Función de arranque en frío
- Carga fuera de línea
- Tomas protegidas Surge Protec

Modelo	PH 7610		PH 7621	PH7631
POTENCIA	1060VA/700W		2160/1400W	3160VA/2100W
ENTRADA				
VOLTAJE NOMINAL	220 – 240 Vac			
RANGO DE VOLTAJE	165– 290 Vac			
FRECUENCIA	50hz/60hz (Auto-ajustable)			
SALIDA				
VOLTAJE NOMINAL (MODO BATERÍA)	220 – 240 Vac			
FRECUENCIA (MODO BATERÍA)	50hz/60hz ± 1%			
FORMA DE ONDA (MODO BATERÍA)	Sinusoidal pura			
TIEMPO DE TRASNFERENCIA	4 ms			
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA	Disyuntor o pretección interna Fusible			
BATERÍA				
VOLTAJE DE BATERÍA	24 V		48 V	
TIPO DE BATERÍA	12V 7Ah	12V 9Ah	12V9Ah	
CANTIDAD DE BATERÍA TOTAL	2		4	
TIEMPO DE CARGA (90%)	4 H (Charge Current: 1A)			
INDICADORES				
DISPLAY	LED			
ALARMA	Batería: Modo, batería baja, sobrecarga, fallo interno			
PUERTOS DE COMUNICACIÓN				
RS232 / USB / EPO	✓			
SNMP / RJ45/RJ11	✓			
RJ45/RJ11	✓			
TOMAS DE CORRIENTE				
SCHUKO – IEC – SURGE PROTECT	Schuko x3 + Schuko Surge Protect x1			
MANAGEMENT				
FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGIA	✓	✓	✓	
RECARGA AUTOMÁTICA	✓	✓	✓	
REINICIO AUTOMÁTICO	✓	✓	✓	
POWER MANAGEMENT SOFTWARE	✓	✓	✓	
PROPIEDADES				
DIMENSIONES (W x H x D) (mm)	140 x 191 x 327	140 x 191 x 327	196 X 342 X 416	
PESO (kg)	13,5	14,4	25	
AMBIENTE				
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	0 – 90 % sin condensación			
TEMPERATURA / NIVEL DE RUIDO	0 - 40°C / <45dB @ 1 metro			
Todas las especificaciones podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso. © 2020 PHASAK. Marca comercial con derechos de autor				

Serie PROTECK TORRE

LINHA INTERATIVA/ ONDA SINUSOIDAL PURA PROTECT 1060/2160/3160



Características da serie

- Design de baixa frequência com melhor estabilidade
- Onda Sinusoidal pura
- Tecnologia de poupança de energia
- Regulação Automática de Tensão (AVR)
- Visor LCD de fácil utilização
- Função de arranque a frio Compatível com Gerador
- Carregamento em Off Line
- Tomadas Protegidas (Surge Protec)

Modelo	PH 7610		PH 7621	PH7631
POTÊNCIA	1060VA/700W		2160/1400W	3160VA/2100W
ENTRADA				
TENSÃO NOMINAL	220 – 240 Vac			
GAMA DE TENSÃO	165– 290 Vac			
GAMA FREQUÊNCIA	50hz/60hz (Auto-ajustável)			
SAÍDA				
TENSÃO NOMINAL (MODO BATERÍA)	220 – 240 Vac			
GAMA FREQUÊNCIA (MODO BATERÍA)	50hz/60hz ± 1%			
FORMA DE ONDA (MODO BATERÍA)	Sinusoidal pura			
TEMPO TRANSFERÊNCIAS	4 ms			
PROTEÇÃO DE SOBRE TENSÃO	Disjuntor ou proteção interna Fusível			
BATERÍA				
TENSÃO DA BATERÍA	24 V		48 V	
TIPO DA BATERÍA	12V 7Ah	12V 9Ah	12V9Ah	
NÚMERO DA BATERÍAS	2		4	
TEMPO RECARREGAMENTO (90%)	4 H (Charge Current: 1A)			
INDICADORES				
VISOR	LED			
ALARME	Bateria: Modo, bateria baixa, sobre tensão , Falha interna			
TIPO DE CONEXÃO COMUNICAÇÃO				
RS232 / USB / EPO	✓			
SNMP / RJ45/RJ11	✓			
RJ45/RJ11	✓			
CONEXÃO SAÍDAS DE CORRENTE				
SCHUKO – IEC – SURGE PROTECT	Schuko x3 + Schuko Surge Protect x1			
GESTÃO				
FUNÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA	✓	✓	✓	
RECARGA AUTOMÁTICA	✓	✓	✓	
REINICIO AUTOMÁTICO	✓	✓	✓	
SOFTWARE DE GESTÃO DE ENERGIA	✓	✓	✓	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				
DIMENSIONES (W x H x D) (mm)	140 x 191 x 327	140 x 191 x 327	196 X 342 X 416	
PESO (kg)	13,5	14,4	25	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS				
HUMIDADE RELATIVA (SEM CONDENSAÇÃO)	0 – 90 % sem Condensação			
TEMPERATURA / NÍVEL DE RUÍDO	0 - 40°C <45dB @ 1 metro			
Todas as especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2020 PHASAK. Marca registrada de direitos autorais				

Todas as especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2020 PHASAK. Marca registrada de direitos autorais