

# Delock HDMI Switch 2 a 1 bidireccional 8K

## Descripción

Este conmutador HDMI de Delock es un conmutador bidireccional manual que permite conectar diferentes dispositivos con puerto HDMI. Este conmutador ofrece dos aplicaciones diferentes.

### Función 1

Se pueden conectar hasta 2 dispositivos a un monitor, TV o proyector. Con solo presionar un botón, se puede seleccionar el dispositivo que se muestra en la pantalla.

### Función 2

Un dispositivo HDMI se puede conectar a hasta 2 pantallas. La pantalla en la que se muestra la señal se puede seleccionar con solo tocar un botón. La salida simultánea a pantallas múltiples no es posible.



0,5 m

## Número de elemento 18901

EAN: 4043619189014

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Función 1
    - Entrada: 2 x HDMI-A hembra
    - Salida: 1 x HDMI-A macho
  - Función 2
    - Entrada: 1 x HDMI-A macho
    - Salida: 2 x HDMI-A hembra
- 1 x Botón con indicador LED para 1 o 2
- Especificación Ultra High Speed HDMI
- Compatible con HDR
- Resolución máxima:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - (depende del sistema y del hardware conectado)
- No se necesita fuente de alimentación externa
- Carcasa de plástico
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 55 x 55 x 15 mm

- Longitud del cable sin conectores: aprox. 50 cm

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible
- Cable HDMI


---

## Contenido del paquete

- Conmutador bidireccional
- Manual del usuario

---

## Image



### General

Especificación técnica:	High Speed HDMI
-------------------------	-----------------

### Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A hembra
Conector 2 :	2 x HDMI-A female

### Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

### Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	Plástico
Longitud del cable:	50 cm
Longitud:	55 mm
Width:	55 mm
Height:	15 mm