

Convertidor digital a analógico de audio

DSC-OPT-RCA-001

- Cierra la brecha entre audio digital y analógico
- Perfecto para conectar el reproductor de Blu ray a su equipo estéreo
- Fácil instalación



Características

- Permite el uso de dispositivos de audio digital con receptores de audio analógico o amplificadores
- Convierte una señal de audio coaxial o Toslink digital para audio estéreo analógico (L / R)
- Estándar RCA conectores de salida de audio (RCA)
- La transmisión libre de ruido electromagnético
- 5 V de corriente continua de alimentación incluida

Especificaciones

Formatos de audio de entrada : velocidad a la 32 , 44.1 , 48 y 96 KHz , 24 bits S flujo de bits de entrada / PDIF muestreo en los canales izquierdo y derecho
Entrada : 1 x RCA (coaxial) ; 1 x Toslink
Salida: 2 x audio RCA (I / D)
Fuente de alimentación: 5 V DC hasta 2 A
Consumo de energía: 0,5 W máx
temperatura de funcionamiento: 0 70 años?
Dimensiones: 51 x 41 x 26 mm

Embalaje

Cantidad por caja, pcs	60
Volumen caja, M3	0.042642
Peso caja, kgs	14
Medidas cajas individuales LxWxH:	180x100x30 mm
Medidas caja LxWxH	515x345x240 mm
País de origen	CN
Código de barras	8716309082570
codigo de aduanas	8517620000

Certificados



Contenido de la caja

Converter
Power adapter
User manual